

Antena direcional passiva wideband 450 - 960 Mhz com 6,5dBi de ganho para uso em transmissores e receptores.

A antena **MGA** PRO AUDIO A1 usa um arranjo dipolo log periodico oferecendo maior rejeição de sinais fora do eixo de cobertura.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE ANTENA	LOG PERIÓDICA
GANHO	6,5 dBi
IMPEDÂNCIA	50ohms
COBERTURA HORIZONTAL	75°
COBERTURA VERTICAL	40°
FAIXA DE FREQUENCIA	450 A 960 MHz
CONECTOR	BNC FÊMEA
POTÊNCIA MÁXIMA	12 WATTS
NUMERO DE ELEMENTOS	11
RELAÇÃO F/B	14 dB
SUPORTE	ALUMÍNIO C/ ROSCA 5/8"-27
DIMENSÕES	323 X 356 X 2 mm
PESO	223 GRAMAS
DIMENSÕES EMBALAGEM	345 X 405 X 50 mm
PESO C/ EMBALAGEM	494 GRAMAS




DIAGRAMA HORIZONTAL




DIAGRAMA VERTICAL

